# EF2000iS

## Motor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potencia máxima**<br>- | **Potencia Nominal**<br>50 Hz | **Diámetro por carrera**<br>4,2 ~ 10,5* (*Control de ahorro encendido) | **Relación de compresión**<br>8,4 : 1 |
| **Torque máximo**<br>220 V | **Sistema de arranque**<br>Inversor | | |

## Generador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo**<br>Inverter | **Tensión**<br>220 V | **Frecuencia**<br>50 Hz | **Potencia nominal**<br>1,6 kVA |
| **Potencia máxima**<br>2,0 kVA | **Salida de CC**<br>12V/8A | **Motor (Tipo)**<br>MZ80: 4T, OHV, refrigerado por aire | **Sistema de arranque**<br>Por cuerda |

## Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensiones**<br>490 x 280 x 445 | **Peso en seco**<br>21 kg | **Capacidad del tanque de combustible**<br>4,2 Lts | **Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga**<br>10,5 hs (con Sistema de economía) |
| **Tiempo de marcha continua con carga nominal**<br>4,2 hs (con Sistema de economía) | **Nivel de ruido con 1/4 de carga**<br>51,5 dBA (con Sistema de economía) | **Nivel de ruido con carga nominal**<br>61 dBA (con Sistema de economía) | |

## Características

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regulador de voltaje**<br>Inverter | **Disyuntor**<br>Eléctrico | **Indicador de combustible**<br>Sí | **Sistema de advertencia de nivel de aceite**<br>Sí |
| **Lámpara piloto**<br>Sí | **Sistema de control de economía**<br>Sí | **Aceite recomendado**<br>Yamalube 4T 20W/40 | |

## Accesorios

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cable de carga de CC**<br>Sí | | | |